

## Product sheet



Versie: 1.0  
Release datum: 15 maart 2022  
Product: TZ3000/45  
Omschrijving: CQ-Microfoon splitter

Toepassing: CQ-Microfoon splitter is een actieve splitter en wordt gebruikt in situaties waar twee microfoon-luidspreker combinaties aan één audio aansluiting gekoppeld worden.

User interface: Aan de voorzijde bevinden zich twee RJ45 aansluitingen en aan de achterzijde bevindt zich één RJ45 aansluiting.

Aansluitingen: Aan de voorzijde bevinden zich twee RJ45 aansluitingen en aan de achterzijde bevindt zich één RJ45 aansluiting. Hiermee wordt de splitter met een UTP-kabel (minimaal CAT5) verbonden aan de microfoon(-luidspreker) units en aan de OCC | Gateway.

Afbeeldingen:



Voorzijde



Achterzijde

## Technische Specificaties

Inhoud verpakking:	CQ-Microfoon splitter (1x)
Uitvoering:	Grijs
Afmetingen (B x H x D):	85 x 80 x 40 (mm)
Aansluitingen voorzijde:	RJ45 (2x)
Aansluitingen achterzijde:	RJ45 (1x)
Kabelkwaliteitseisen:	Minimaal UTP CAT5
Temperatuur (operationeel):	+15°C tot +35°C (operationeel)
Relatieve vochtigheid:	25% tot 75% RH
Voeding:	n.v.t.
Stroomverbruik:	n.v.t.

## Aansluitschema

### 1x RJ45 (achterzijde) – vanuit OCC | Gateway

1. Luidspreker
2. Luidspreker
3. Contact + (niet gebruikt)
4. Contact - (niet gebruikt)
5. Microfoon +
6. Microfoon -
7. Massa (0V)
8. LED

Voorkeur aderparen: Eén aderpaar voor 1&2; één aderpaar voor 3&4; één aderpaar voor 5&6; één aderpaar voor 7&8.

### 2x RJ45 (voorzijde) – naar CQ-Microfoon

1. Luidspreker
2. Luidspreker
3. Nc
4. Nc
5. Microfoon +
6. Microfoon -
7. Massa (0V)
8. LED

Eén aderpaar voor 5&7; één aderpaar voor 7&8. Voor korte afstanden kan een patchkabel gebruikt worden.

## Aansluitvoorbeeld



Meer handleidingen, installatie-instructies en product sheets zijn te vinden op [www.eurocom-group.eu/product-support](http://www.eurocom-group.eu/product-support).